



Accessories

IMX12-2-CJT



Łącznik IMX12-2-CJT umożliwia dokładne wykrywanie temperatury zimnych złączy podczas pomiaru temperatury termopar. Rezystor z izolacją Pt100 w technologii 3-przewodowej jest montowany w standardowych 2-stykowych zaciskach. Rezystor Pt100 mierzy temperaturę w punkcie styku.

Termopara jest podłączona do modułu IMX12-2-CJT na dwóch otwartych zaciskach. Moduł IMX12-2-CJT jest zamontowany w odpowiednim kanale przetwornika temperatury IMX12-T1... z interfejsem komunikacyjnym, a nie w dwustykowym zacisku śrubowym.

- Pomiar zewnętrzny temperatury zimnego złącza za pomocą PT100 dla zagwarantowania wysokiej dokładności pomiaru
- Solidna obudowa
- Wystarczy wetknąć we właściwe miejsce

Typ	IMX12-2-CJT
Nr kat.	100003646

Dane mechaniczne	
Stopień ochrony	IP20
Waga	10 g
Instrukcja montażu	Szyna DIN (NS35) lub szafa
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS

